

Mantelstromfilter

Sheath current filters

- ✓ Brummentstörfilter, Isolator zum Einsatz bei 100 Hz- und LCD-TV-Geräten
- ✓ Galvanische/kapazitive Trennung des Innen-/Aussenleiters
- ✓ Hum suppressor-choke, isolator for use with 100 Hz or LCD TV
- ✓ Galvanic and capacitive isolation of inner/outer conductor



Artikel Article	TZU 10-00	TZU 10-01	TZU 10-02
Artikelnummer Part No.	TZU01000	TZU01001	TZU01002
Verkaufseinheit Packing unit		1	
	-	-	   Advanced Network Design Vodafone Kabel Deutschland
Schirmungsmaß screening factor	-	-	EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 - 2/A1, class A
Frequenzbereich Frequency range		5...1006 MHz	
Durchgangsdämpfung Through loss		< 2 dB	< 0,5 dB
Rückflussdämpfung Return loss		≥14 dB – 1,5 dB/Okt.	≥18 dB – 1,5 dB/Okt.
Anschlüsse Connectors	IEC-Buchse/IEC-Stecker IEC-female/IEC-male		F-Buchse/F-Buchse F-female/F-female