

Junta de Fibras Óticas – ate 144 Fusões

A caixa de junta de Fibras Óticas é uma caixa do tipo “Dome” de fácil instalação e com possibilidade de utilização em qualquer tipo de rede de fibra ótica, seja FTTH ou rede de transporte.

Com capacidade para acomodar entre 12 a 144 fusões, esta pode ser instalada em CVP, poste ou fachada.



Especificações Gerais

Modelo	Dimensões (mm)	Pesos	Entradas de Cabos	Capacidade Fusões
24 FO	450 x 230 (Altura x Diâmetro)	3,08 Kg (24 fusões) e 4,20 Kg (144 fusões)	1 porta oval (entrada para sangria de cabos com diâmetros até 24 mm) 4 portas individuais redondas (entrada para cabos individuais com diâmetros até 17,5mm)	1 bandeja – 24 Fusões
48 FO				2 bandejas – 48 Fusões
72 FO				3 bandejas – 72 Fusões
96 FO				4 bandejas – 96 Fusões
120 FO				5 bandejas – 120 Fusões
144 FO				6 bandejas – 144 Fusões

[illegible]

- Campânula de cobertura
 - Base com 1 porta oval + 4 portas individuais para entrada/saída de cabos
 - Acessório para fixação da base à campânula
 - O-ring
 - 4 mangas termoretrácteis para protecção das portas individuais
 - 1 manga termoretráctil para protecção da porta oval
 - Clip para sangria
 - Bandejas para arrumação de fusões
 - Papel de alumínio autocolante
- Mangas de Fusão
 - Lixa
 - Cabo para ligação de terra
 - Abraçadeiras de cerrilha
 - Etiquetas para identificação de fibras
 - Fita isoladora
 - Tubo para protecção de fibras
 - Válvula de pressão
 - Suporte de parede
 - Suporte de Poste

FAC.JUNT.CVP.024	Juntas CVP c/ capacidade até 24 fusões- Completa JFO
FAC.JUNT.CVP.048	Juntas CVP c/ capacidade até 48 fusões- Completa JFO
FAC.JUNT.CVP.072	Juntas CVP c/ capacidade até 72 fusões- Completa JFO
FAC.JUNT.CVP.096	Juntas CVP c/ capacidade até 96 fusões- Completa JFO
FAC.JUNT.CVP.120	Juntas CVP c/ capacidade até 120 fusões- Completa JFO
FAC.JUNT.CVP.144	Juntas CVP c/ capacidade até 144 fusões- Completa JFO